

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Numéro d'article Code GTIN

EQ10127762 4015120127762

200 - 240
V AC

DALI-2

IP20



Description du produit

- Set de ballast LED DALI pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements, et ensuite câble noir de 1 m avec une fiche 5 pôles noir/bleu WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45



Données techniques



GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Appareil
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	ENEC 05
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Fiche
Connecteur enfichable	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Nombre de contacts	5
Longueur du câble d'alimentation	1 m
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 103 mm x Largeur 68 mm x Hauteur/ profondeur 30 mm

Poids	453 g
Matériau	PC + ABS
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	10 - 90 %, sans condensation
Couleur	noir/blanc
RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI-2
Classe de protection	II
Tension nominale	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	3 - 42 V DC
Courant d'appel	30 A / 120 µs
Courant de sortie	700 mA
Puissance nominale	34 W
Consommation de courant	300 mA
Consommation en veille	< 0.5 W

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Numéro d'article Code GTIN

EQ10127762 4015120127762

Dimensions	Schéma de raccordement
	

Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Set de ballast LED DALI pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements, et ensuite câble noir de 1 m avec une fiche 5 pôles noir/bleu WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45