FICHE TECHNIQUE

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Numéro d'article

EP10427473

Code GTIN

4015120427473

Description du produit

- Actionneur de commutation automatique ou semi-automatique pour le canal 3
- Entrée poussoir pour allumer et éteindre manuellement les luminaires
- Relais libre de potentiel avec puissance de coupure de 10 A



3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Accessoires électriques
Conformité	CE, EAC, RoHS, SundaHus, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION	
Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Boîtier
Dimensions d'installation	Longueur: 45 mm x Largeur: 45 mm x Profondeur: 25 mm, Ø 68 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm^2

BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 45 mm x Largeur 45 mm x Hauteur/ profondeur 24 mm
Poids	31 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV

Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI
Classe de protection	II
Tension nominale	13 – 22.4 V
Puissance nominale	0.2 W

AUTOMATISATION	
Tension de bus	9,5 - 22,5 V DC
Nombre d'entrées	1
Courant nominal (cos ϕ = 0,8)	max. 10 A
Pouvoir de coupure DC (charge ohmique)	6 A / 30 V DC
Puissance de coupure ampoules à incandescence	2300 W / 230 V / 50 Hz

Réglages d'usine

Canal	**C1**
Mode opératoire	Automatique

Temporisation	30 min

FICHE TECHNIQUE

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Numéro d'article	Code GTIN
EP10427473	4015120427473

Dimensions





Schéma de raccordement



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Réglage d'usine : mode automatique
- Actionneur de commutation automatique ou semi-automatique pour le canal 3
- Entrée poussoir pour allumer et éteindre manuellement les luminaires
- Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode »
- 4 h ON/OFF réglable avec la télécommande universelle
- Commande manuelle (MARCHE/ARRÊT) avec la télécommande universelle
- Temporisation de 1 à 120 min.
- Relais libre de potentiel avec puissance de coupure de 10 A